

Imatran Seudun Sähkösiiro on asennuttanut tähän sähkökäyttöpaikkaan etäluettavan Landis+Gyr E450-mittarin. Mittari luetaan automaattisesti GPRS-verkon kautta, minkä ansiosta laskutus perustuu jatkossa kunkin laskutusjakson todelliseen sähkökäyttöön.



### 1. Mittarin näyttö

### 2. Näytön selauspainike

### 3. Kytkentälaitteen painike

Jos haluat katkaista sähköt asunnostasi, tee se ensisijaisesti mittarin kytkentälaitteen painikkeesta painamalla sitä muutaman sekunnin ajan. Näin tiedonsiirtoyhteys mittariin säilyy, mutta sähköt katkeavat. Päälekytkentä tapahtuu samasta painikkeesta, kun kytkentälaitteen painikkeen merkkivalo on punainen. Pois- ja päällekytkennässä on noin 10 sekunnin viive. Näytön tilatunniste kertoo, onko sähköt katkaistu.

**HUOM! Sähkötöiden tekemisen ajaksi sähköt on katkaistava sähköturvallisuusmääräysten mukaisesti pääkytkimestä tai poistamalla sulakkeet!**

## Kulutuksen seuraaminen mittarin näytöltä

Energialukema vaihtuu näytöllä noin kymmenen sekunnin välein valitun tariffin mukaisesti. Lukematunniste kertoo energialukeman. Tarvittaessa lukemia voi selata näytön selauspainikkeesta. Tällöin näyttö palaa perustilaansa noin minuutin kuluttua viimeisestä painalluksesta.

### Tunnisteet:

#### 1. Tilatunniste:

- sähköt katkaistu
- sähköt päällä

#### 2. Energialukema

#### 3. Lukematunniste

#### 4. Vaiheilmäsimet L1, L2, L3

#### 5. Hälytys mittarissa

- Jos jokin vaiheilmäsimistä ei pala tai näytössä on hälytys, ota yhteyttä Imatran Seudun Sähkön asiakaspalveluun p. (05) 683 5209 tai vikapäivystykseen p. (05) 683 5490.

Näytöltä saat tietoa omasta siirtotuotteestasi seuraavasti:

#### Yleissiirto

##### Lukematunniste (3):

- 1.8.0 - Kokonaisenergia
- 0.9.1 - kellonaika
- 0.9.2 - päivämäärä

#### Aikasiirto

##### Lukematunniste (3):

- 1.8.1 - Päiväenergia
- 1.8.2 - Yöenergia
- 0.9.1 - kellonaika
- 0.9.2 - päivämäärä

#### Kausisiirto

##### Lukematunniste (3):

- 1.8.3 - Talvipäiväenergia  
(1.11. - 31.3.)
- 1.8.4 - Muu aikaenergia  
(1.4. - 31.10.)
- 0.9.1 - kellonaika
- 0.9.2 - päivämäärä